

RECAPITULATIF DES ELEMENTS ET DES SYMBOLES

Note : Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises.

1er caractère Domaine de tension	Tensions	B : Basse tension (BT) Très basse tension (TBT) H : Haute tension
2ème caractère Type d'opération	Travaux d'ordre non électrique Travaux de fouilles aux abords de câbles souterrains visibles pour opérations spécifiques élémentaires Travaux d'ordre électrique Interventions BT Consignation Opérations spécifiques Opérations photovoltaïques	0 : pour exécutant ou chargé de chantier F : pour exécutant et chargé de chantier 1 : pour exécutant 2 : pour chargé de travaux R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire C : pour un chargé de consignation électrique E : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre P : Opération photovoltaïque
3ème caractère Lettre additionnelle	Complète, si nécessaire, les travaux	V : travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé HT (zone 2) ou travaux d'ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT (zone 4) : T : travaux sous tension N : nettoyage sous tension X : opération spéciale
Attribut	Complète, si nécessaire, les caractères précédents	Écriture en clair du type d'opération, d'essai, de mesurage, de vérification ou de manœuvre d'un opérateur